




Направленный ответвитель

Направленные ответвители предназначены для ответвления части мощности высокочастотного сигнала из основного канала во вторичный. Примененная конструкция и материалы обеспечивают высокую стабильность параметров.



Технические характеристики

	Минимальное	Типовое	Максимальное
Диапазон частот, ГГц	2		8
Коэффициент ответвления, дБ		20±1,5	
		30±1,5	
		40±2	
		50±2	
Направленность, дБ	20		
Вносимые потери, дБ		0,8	1
КСВН		1,15	1,25
Непрерывная вх. мощность, Вт			50
Импульсная вх. мощность, кВт			2

